

Sürüm 2.0
Haziran 2020
702P08318

McAfee® Dahili Kumanda

McAfee® ePO™ Yapılandırma Kılavuzu

©2020 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yayınlanmamış hakları, Amerika Birleşik Devletleri'nin telif hakkı kanunları uyarınca saklıdır. Bu yayının içeriği, Xerox Corporation'ın izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.

Talep edilen telif hakkı koruması, yazılım programlarından üretilen, ekranda gösterilen stiller, şablonlar, simgeler, ekran görüntüleri, görünüm vb. materyaller de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan, yönetmelikler ve düzenleyici kanunlar tarafından verilen veya verilecek, telif hakkına tabi her türlü materyali içermektedir.

Xerox® ve Xerox ve figüratif işareti®, Phaser®, PhaserSMART®, PhaserMatch®, PhaserCal®, PhaserMeter™, CentreWare®, PagePack®, eClick®, PrintingScout®, Walk-Up®, WorkCentre®, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, ColorQube®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink®, AltaLink® ve Mobile Express Driver®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve / veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® ve PostScript®, Adobe Systems'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve / veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® ve Windows Server®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve / veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® ve McAfee ePO™, McAfee, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve / veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

SGI® ve IRIX®, Silicon Graphics International Corp.'un veya iştiraklerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve / veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Sun, Sun Microsystems ve Solaris, Oracle'ın ve/veya iştiraklerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve / veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

UNIX®, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve / veya diğer ülkelerde bir ticari markadır ve X/ Open Company Limited üzerinden özel olarak lisanslanmıştır.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance'ın bir ticari markasıdır.

İçindekiler

1 McAfee Dahili Kumanda.....	5
McAfee Dahili Kumandaya Genel Bakış	6
Güvenlik Seviyesinin Ayarlanması	7
Uyarı Seçeneklerinin Ayarlanması.....	8
2 McAfee ePO Güvenlik Olayı Uyarılarının Yapılandırılması	9
İşleme Genel Bakış	10
McAfee ePO’da Güvenlik Olayı Uyarılarının Yapılandırılması	10
McAfee ePO İçin Xerox Uzantılarının İndirilmesi ve Kurulması.....	11
McAfee ePO Lisans Anahtarlarının Girilmesi.....	12
McAfee ePO’da Aracı Uyandırma İletişim Bağlantı Noktasının Değiştirilmesi	13
McAfee ePO Sunucuda Maksimum Dosya Yükleme Boyutu Sınırının Değiştirilmesi	14
McAfee ePO’da Politika Oluşturma ve Atama	15
McAfee ePO’da Otomatik Yanıtın Yapılandırılması	16
McAfee ePolicy Orchestrator Sunucu Ayarlarının Yapılandırılması.....	17
Yazıcıların Süper Düğümler Olarak Atanması.....	18
DNS Girişlerinin Bir veya Daha Fazla Sayıdaki Mevcut Alan Adına Eklenmesi.....	18
DNS Girişlerinin Bir Tekli Yeni Alan Adına Eklenmesi	18
Cihazın McAfee ePO’da Yönetildiğinden Emin Olunması	19
3 McAfee ePO Proxy’nin Yapılandırılması	21
McAfee ePO Proxy’nin Yapılandırılması.....	22
4 McAfee ePO Uzantılarının Kaldırılması ve Yeniden Kurulması.....	23
McAfee ePO Uzantılarının Kaldırılması ve Yeniden Kurulması	24

İçindekiler

McAfee Dahili Kumanda

Bu bölüm şunları içerir:

- McAfee Dahili Kumandaya Genel Bakış 6
- Güvenlik Seviyesinin Ayarlanması 7
- Uyarı Seçeneklerinin Ayarlanması 8

McAfee Dahili Kumandaya Genel Bakış

Sunucunuza McAfee® ePolicy Orchestrator™ (ePO) kuruluysa McAfee Dahili Kumanda güvenlik özelliğine sahip Xerox Çok Fonksiyonlu Yazıcıları entegre etmek için bu kılavuzu kullanın.

McAfee Dahili Kumanda iki güvenlik özelliğine sahiptir:

- Gelişmiş Güvenlik, sistem dosyalarını takip ederek ve bir sistem dosyasında yetkisiz bir değişiklik meydana geldiğinde sizi uyararak yazıcı yazılımının bütünlüğünü sağlar.
- Bütünlük Kontrolü, Gelişmiş Güvenlik özelliklerini yetkili olmayan uygulama dosyalarını takip etme ve bunların çalışmasını engelleme kabiliyetiyle birleştiren bir yazılım seçeneğidir. Bu seçeneği etkinleştirmek için Özellik Kurulum sayfasına özellik kurulum anahtarını girin. Özellik Kurulum Anahtarı almak için Xerox temsilcinize danışın.

Yazıcıyı bir güvenlik olayı meydana geldiğinde uyarı e-postaları gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Birkaç uyarı yöntemi mevcuttur.

Uyarı e-postaları doğrudan size veya merkezi bir yönetim uygulamasına gönderilebilir. Örneğin:

- McAfee® ePolicy Orchestrator™ (ePO)
- Xerox® CentreWare® Web
- Xerox® Cihaz Yöneticisi

McAfee ePO ve McAfee Dahili Kumanda hakkında ayrıntılı bilgi için www.mcafee.com adresini ziyaret edin.

Güvenlik Seviyesinin Ayarlanması

McAfee Integrity Control'e sahip değilseniz Xerox, güvenlik seviyesini varsayılan ayar olan Gelişmiş Güvenlik seviyesinde bırakmanızı önerir.

McAfee Dahili Kumanda iki güvenlik seviyesine sahiptir:

- Gelişmiş Güvenlik
- Bütünlük Kontrolü



Not: Güvenlik seviyesini sadece gerektiğinde ayarlayın. Yazıcı standart olarak Gelişmiş Güvenlik seviyesiyle gelir ve bu birçok durumda yeterlidir.

1. Çok fonksiyonlu yazıcının Dahili Web Sunucusunda sırasıyla **Özellikler**→**Güvenlik** öğelerini seçin.
2. **McAfee Dahili Kumanda** düğmesini tıklayın.
3. McAfee Dahili Kumanda özelliklerini etkinleştirmek için Uyarı Geri Bildirim seçeneklerini yapılandırın ve **Düzenle** düğmesini tıklayın.
4. Güvenlik Seviyesini ayarlamak için Güvenlik Seviyesi altından **Gelişmiş Güvenlik** veya **Bütünlük Kontrolü** öğesini seçin.
5. Güvenlik seviyesi olarak Gelişmiş Güvenliği seçtiyseniz **Kaydet** düğmesini tıklayın.
6. Güvenlik seviyesi olarak Bütünlük Kontrolünü seçtiyseniz **İleri** düğmesini tıklayın, yazılım Özellik Kurulum Anahtarını girin ve ardından **Uygula** düğmesini tıklayın.



Not: Güvenlik seviyesi ayarını değiştirirseniz yazıcı yeniden başlatılır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Uyarı Seçeneklerinin Ayarlanması

Yazıcıyı bir güvenlik olayı meydana geldiğinde sizi uyaracak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Uyarı seçeneklerini ayarlamak için:

1. Çok fonksiyonlu yazıcının Dahili Web Sunucusunda sırasıyla **Özellikler** → **Güvenlik** öğelerini seçin.
2. **McAfee Dahili Kumanda** düğmesini tıklayın.
3. Uyarı Geri Bildirim seçeneklerini yapılandırmak için **Düzenle** düğmesini tıklayın.
4. Yazıcıyı e-posta uyarıları gönderecek şekilde yapılandırmak için:
 - a. Cihazda Lokal altından **E-posta Uyarıları** düğmesini ve ardından **Kaydet** düğmesini tıklayın.
 - b. E-posta Uyarıları yanındaki, Eylem altındaki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
 - c. Alıcı Grup Adresleri altına her bir ilgili grup 1, 2 veya 3 için geçerli e-posta adresleri yazın.
 - d. E-posta adresi içeren her bir grup için **Grubu Etkinleştir** öğesini seçin.
 - e. Alıcı Grup Tercihleri altında McAfee Gömülü Kumanda için uyarı almak istediğiniz grupları seçin: **Grup 1**, **Grup 2** ve **Grup 3**.
 - f. **Uygula** düğmesini tıklayın.
 - g. Komut isteminde **Tamam** düğmesini tıklayın.
5. Uyarı geri bildirim yönteminizi yapılandırın.
 - Yazıcıyı McAfee ePolicy Orchestrator Sunucusuna uyarılar gönderecek şekilde yapılandırmak için Uzaktan McAfee Çözümleri altından **McAfee ePolicy Orchestrator Sunucusu** öğesini seçin.
 - Yazıcılarınızı yönetmek için Xerox® CentreWare® Web kullanıyorsanız Xerox® CentreWare® Webdeki güvenlik ayarlarını yapılandırın.
 - Yazıcılarınız Xerox tarafından yönetiliyorsa kayıtlı yazıcılardan güvenlik uyarıları göndermek için Xerox® Cihaz Yöneticinizi kullanın.



Not: McAfee Dahili Kumanda özellikleri etkinleştirilirse yazıcı ayrıca güvenlik olaylarını denetim günlüğüne kaydeder.

McAfee ePO Güvenlik Olayı Uyarılarının Yapılandırılması

Bu bölüm şunları içerir:



- İşleme Genel Bakış 10
- McAfee ePO İçin Xerox Uzantılarının İndirilmesi ve Kurulması 11
- McAfee ePO Lisans Anahtarlarının Girilmesi 12
- McAfee ePO'da Aracı Uyandırma İletişim Bağlantı Noktasının Değiştirilmesi 13
- McAfee ePO Sunucuda Maksimum Dosya Yükleme Boyutu Sınırının Değiştirilmesi 14
- McAfee ePO'da Politika Oluşturma ve Atama 15
- McAfee ePO'da Otomatik Yanıtın Yapılandırılması 16
- McAfee ePolicy Orchestrator Sunucu Ayarlarının Yapılandırılması 17
- Yazıcıların Süper Düğümler Olarak Atanması 18
- Cihazın McAfee ePO'da Yönetildiğinden Emin Olunması 19

İşleme Genel Bakış



Burada, McAfee ePO'daki güvenlik uyarılarının yapılandırılması için prosedürler takip edilmesi gereken sırada açıklanmaktadır.

McAfee ePO'da Güvenlik Olayı Uyarılarının Yapılandırılması


McAfee ePO'da güvenlik uyarılarını yapılandırmak için açıklanan prosedürleri sırasıyla uygulayın:

1. McAfee ePO sunucu yazılımını satın alın ve kurun. Ayrıntılı bilgi için McAfee temsilcinize danışın veya www.mcafee.com adresini ziyaret edin.
2. McAfee ePO için Xerox® uzantıları, Microsoft .NET Framework gerektirir. Microsoft .NET Framework'ün 4.0 sürümünü veya daha üst bir sürümünü indirin ve kurun. Ayrıntılı bilgi için www.microsoft.com adresini ziyaret edin.
 **Not:** Gereken .NET sürümü, ePO Sunucusunda kullanılan SQL Sunucusuna bağlıdır.
 **Not:** Bu prosedürü tamamlamazsanız Xerox MFP uzantısını açtığınızda **Hata 2** mesajıyla karşılaşabilirsiniz.
3. McAfee ePO için Xerox® uzantılarını indirin ve kurun. Ayrıntılı bilgi için bkz. [McAfee ePO İçin Xerox Uzantılarının İndirilmesi ve Kurulması](#).
4. McAfee ePO'ya lisans bilgilerini girin. Ayrıntılı bilgi için bkz. [McAfee ePO Lisans Anahtarlarının Girilmesi](#).
5. Yazıcının, McAfee ePO sunucusuyla iletişim kurduğundan emin olmak için McAfee ePO'daki varsayılan aracı uyandırma iletişim bağlantı noktasını değiştirin. Ayrıntılı bilgi için bkz. [McAfee ePO'da Aracı Uyandırma İletişim Bağlantı Noktasının Değiştirilmesi](#).
6. Yazıcı yazılım güncellemelerine izin vermek için McAfee ePO sunucusundaki maksimum dosya yükleme büyüklüğü sınırını değiştirin. Maksimum dosya yükleme büyüklüğü sınırı, Xerox® yazıcı yazılım yükleme dosyasının büyüklüğünden büyük olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. [McAfee ePO Sunucuda Maksimum Dosya Yükleme Boyutu Sınırının Değiştirilmesi](#).
7. Güvenlik olayı uyarılarının düzenli aralıklarla değil, ortaya çıktıkça gönderildiğinden emin olun. Bir güvenlik politikası oluşturun ve ardından bu politikayı McAfee ePO'daki Xerox® yazıcılarınızla ilişkilendirin. Ayrıntılı bilgi için bkz. [McAfee ePO'da Politika Oluşturma ve Atama](#).
8. Bir güvenlik olayı meydana geldiğinde e-postaları otomatik olarak alacağınızdan emin olmak için McAfee ePO'daki Otomatik Yanıt ögesini yapılandırın. Ayrıntılı bilgi için bkz. [McAfee ePO'da Otomatik Yanıtın Yapılandırılması](#).
9. Çok fonksiyonlu yazıcının Dahili Web Sunucusunda McAfee Dahili Kontrol sayfasında McAfee ePO sunucunuzla ilgili bilgileri girin. Ayrıntılı bilgi için bkz. [McAfee ePolicy Orchestrator Sunucu Ayarlarının Yapılandırılması](#).
10. Yazıcıları ağızda Süper Düğümler olarak atayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Yazıcıların Süper Düğümler Olarak Atanması](#).
11. Cihazınızın McAfee ePO'da yönetildiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için bkz. [Cihazın McAfee ePO'da Yönetildiğinden Emin Olunması](#).
12. McAfee ePO Proxy'yi yapılandırın. Ayrıntılı bilgi için bkz. [McAfee ePO Proxy'nin Yapılandırılması](#).

McAfee ePO İçin Xerox Uzantılarının İndirilmesi ve Kurulması

1. Xerox® uzantılarını bulup indirin. Uzantılar bir **.zip** dosyasında bulunmaktadır.
 - a. Xerox® Destek web sitesine gitmek için Web tarayıcınızın adres satırına www.xerox.com/office/support yazın.
 - b. Sahip olduğunuz cihazın destek sayfasına gitmek için Arama alanına cihazınızın modelini yazın ve **Giriş** tuşuna basın.
 - c. Cihazınız için görüntülenen sonuçlar listesinde **Sürücüler ve İndirmeler** düğmesini tıklayın.
 - d. İşletim Sistemi açılır menüsünden sunucunuz için işletim sistemini seçin.
 **Not:** Bilgisayarınızın işletim sistemini değil, sunucunuzun işletim sistemini seçtiğinizden emin olun.
 - e. Hizmetler ve Uygulamalar altındaki **McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) için Xerox Uzantısı** düğmesini tıklayın.
 - f. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyun ve **Kabul Ediyorum** düğmesini tıklayın.
2. **.zip** dosyasını açın ve sıkıştırılmış iki uzantı dosyasını geçici bir klasöre taşıyın. **.zip** uzantı dosyalarını açmayın.
3. McAfee ePO'da **.zip** uzantı dosyalarını kurun.
 - a. <https://servername.domain:8443> adresinden McAfee ePO Web arayüzüne erişin.
 - b. Sırasıyla **Menü**→**Yazılım**→**Uzantılar** öğelerini seçin.
 - c. Sol üst köşedeki **Uzantıyı Kur** düğmesini tıklayın.
 - d. Geçici klasörü açın ve **.zip** uzantı dosyasını seçerek açın.
 - e. **Tamam** düğmesini tıklayın.
 **Not:** Kurulum sırasında Solidcore uzantısının halihazırda kurulu olduğunu belirten bir mesaj görüntülenirse mevcut Solidcore uzantısını kaldırın. Kurulum tamamlandıktan sonra Xerox tarafından sağlanan yazılımı yeniden kurun ve Solidcore uzantısını güncelleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz. [McAfee ePO Uzantılarının Kaldırılması ve Yeniden Kurulması](#).
 - f. Diğer **.zip** uzantı dosyasını kurun.
4. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [McAfee ePO Lisans Anahtarlarının Girilmesi](#) adımına geçin.

McAfee ePO Lisans Anahtarlarının Girilmesi

1. <https://servername.domain:8443> adresinden McAfee ePO Web arayüzüne erişin.
 2. Sırasıyla **Menü** → **Yapılandırma** → **Sunucu Ayarları** öğelerini seçin.
 3. **Solidcore** düğmesini tıklayın.
 4. Sağ alt köşedeki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
 5. Aşağıdaki lisans anahtarlarını girin:
 - Kumanda Değiştirme: XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V
 - Uygulama Kontrolü: ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3
 - Bütünlük Monitörü: A5G2-XBVN-49YT-SDL5-K835
-  **Not:** Bu, ePO 5.0'deki Bütünlük Kontrolüdür.
6. **Kaydet** düğmesini tıklayın.
 7. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [McAfee ePO'da Aracı Uyandırma İletişim Bağlantı Noktasının Değiştirilmesi](#) adımına geçin.

McAfee ePO'da Aracı Uyandırma İletişim Bağlantı Noktasının Değiştirilmesi

1. <https://servername.domain:8443> adresinden McAfee ePO Web arayüzüne erişin.
2. Sırasıyla **Menü** → **Yapılandırma** → **Sunucu Ayarları** öğelerini seçin.
3. **Bağlantı Öğeleri** düğmesini tıklayın.
4. Sağ alt köşedeki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
5. Aracı uyandırma iletişim bağlantı noktası için **8083** yazın veya varsayılan bağlantı noktası 8081 dışında kullanılmayan başka bir bağlantı noktasını girin.
6. **Kaydet** düğmesini tıklayın.
7. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [McAfee ePO Sunucuda Maksimum Dosya Yükleme Boyutu Sınırının Değiştirilmesi](#) adımına geçin.

McAfee ePO Sunucuda Maksimum Dosya Yükleme Boyutu Sınırının Deęiřtirilmesi

1. McAfee ePO sunucusuna eriřin ve ardından C:\Program Files (x86)\McAfee\Policy Orchestrator\Server\conf\orion dizinini aın.
2. Bir metin dzenleme uygulaması kullanarak **orion.properties** dosyasını aın.
3. `orion.upload.max.size=90000000` metnini `orion.upload.max.size=500000000` olarak deęiřtirin.
4. Metin dosyasını kaydedin.
5. ePO sunucusunu yeniden bařlatın.
6. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek iin [McAfee ePO'da Politika Oluřturma ve Atama](#) adımına gein.

McAfee ePO'da Politika Oluşturma ve Atama

1. <https://servername.domain:8443> adresinden McAfee ePO Web arayüzüne erişin.
2. Sırasıyla **Menü**→**Politika**→**Politika Kataloğu** öğelerini seçin.
3. Ürün için **McAfee Agent** öğesini seçin.
4. Kategori için **Genel** öğesini seçin.
5. Politika oluşturmak için Varsayılanım öğesinin yanındaki, Eylemler sütununun altındaki **Kopyala** düğmesini tıklayın.
 - a. Ad öğesinin yanındaki alana **MFP Agent** yazın.
 - b. Notlar öğesinin yanındaki alana **Xerox uç noktaları için** yazın.
 - c. **Tamam** düğmesini tıklayın.
6. Politikayı düzenlemek için Ad altındaki **MFP Agent** öğesini tıklayın.
7. **Olaylar** sekmesini tıklayın.
 - a. Daha önce seçilmemişse **Öncelikli olayı yönlendirmeyi etkinleştir** öğesini seçin.
 - b. Şuna eşit veya şundan büyük öncelikli olayları yönlendir öğesinin yanındaki **Bilgi amaçlı** öğesini seçin.
 - c. Yüklemeler arasındaki aralık için **1** yazın.
 - d. Yükleme başına maksimum olay sayısı için **20** yazın.
 - e. **Kaydet** düğmesini tıklayın.
8. Sırasıyla **Menü**→**Politika**→**Politika Atama Kuralları** öğelerini seçin.
9. **Yeni Atama Kuralı** düğmesini tıklayın.
 - a. Ad öğesinin yanındaki alana **MFP Agent** yazın.
 - b. **İleri** düğmesini tıklayın.
 - c. **Politika Ekle** düğmesini tıklayın.
 - d. Ürün için **McAfee Agent** öğesini, Kategori için **Genel** öğesini Yeni politikanızı seçin için **MFP Agent** öğesini seçin.
 - e. **İleri** düğmesini tıklayın.
 - f. Mevcut Özellikler altındaki **Etiket** düğmesini tıklayın.
 - g. Karşılaştırma altındaki **Etiketli** düğmesini tıklayın.
 - h. Değer altındaki **Xerox MFP** öğesini seçin.
 - i. **Tamam** düğmesini tıklayın.
 - j. **İleri** düğmesini tıklayın.
10. **Kaydet** düğmesini tıklayın.
11. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [McAfee ePO'da Otomatik Yanıtın Yapılandırılması](#) adımına geçin.

McAfee ePO'da Otomatik Yanıtın Yapılandırılması

Güvenlik yöneticilerinin otomatik e-posta bildirimleri almasını sağlamak için Otomatik Yanıt özelliğini yükleyin. Bu bildirimler, McAfee Dahili Kumanda tarafından bir Xerox cihazında bir güvenlik olayı tespit edildiğinde gönderilir. Kurulursa bu yanıt sistemi mevcut durumda EPO sunucusu tarafından hizmet verilen tüm cihazlar için geçerli olacaktır. Xerox MFP Alerts Otomatik yanıtını tetikleyen olaylar şunlardır: Dosya Okuma Reddedildi, Dosya Yazma Reddedildi veya Uygulama Reddedildi.

Varsayılan olarak Otomatik Yanıt devre dışıdır. Etkinleştirilmesi için bir güvenlik yöneticisi geçerli bir e-posta adresi eklemelidir.

E-posta adresi eklemek ve yanıtı etkinleştirmek için:

1. McAfee ePO'da sırasıyla **Menü**→**Otomasyon**→**Otomatik Yanıtlar** öğelerini seçin.
2. **Yeni Yanıt** düğmesini tıklayın.
 - a. Ad için **Xerox MFP Uyarıları** yazın.
 - b. Açıklama için **Tehdit Olayları** yazın.
 - c. Olay Grubu için **Solidcore Olayları** öğesini seçin.
 - d. Olay Tipi için **İstemci Olayları** öğesini seçin.
 - e. Durum için **Etkin** öğesini seçin.
 - f. **İleri** düğmesini tıklayın.
3. **Olay** düğmesini tıklayın.
 - a. Değer altından **Dosya Oluşturuldu, Dosya Silindi, Dosya Değiştirildi, Uygulama Reddedildi** ve **Dosya Okuma Reddedildi** öğelerini seçin ve ardından bir sıra oluşturmak için artı simgesini (+) tıklayın.
 - b. Alıcılar altına e-posta adreslerini yazın.
 - c. **İleri** düğmesini ve ardından **Kaydet** düğmesini tıklayın.
4. Toplanma altında Kısmı için **Her 1 saatte bir birden fazla olay meydana gelirse bu yanıtı tetikle** öğesini seçin.
5. Eylemler sekmesinde **E-posta Gönder** öğesini seçin.
6. **İleri** düğmesini ve ardından **Kaydet** düğmesini tıklayın.
7. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [McAfee ePolicy Orchestrator Sunucu Ayarlarının Yapılandırılması](#) adımına geçin.

McAfee ePolicy Orchestrator Sunucu Ayarlarının Yapılandırılması

1. Çok fonksiyonlu yazıcının Dahili Web Sunucusunda sırasıyla **Özellikler**→**Güvenlik** öğelerini seçin.
2. **McAfee Dahili Kumanda** düğmesini tıklayın.
3. McAfee Dahili Kumanda sayfasında Cihaz Güvenlik Seviyeleri öğesinin yanındaki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
4. **McAfee ePolicy Orchestrator Sunucusu** öğesini seçin ve **Kaydet** düğmesini tıklayın.
5. **McAfee ePolicy Orchestrator Sunucusu** öğesini seçin ve **Düzenle** düğmesini tıklayın.
6. Bir adres türü seçin. Sunucunuzun doğru şekilde biçimlendirilmiş adresini veya ana bilgisayar adını yazın ve varsayılan bağlantı noktası numarasını gerektiği şekilde değiştirin.
7. Kullanıcı Adı altına yazıcının, McAfee ePO sunucu uygulamasına erişmek için kullandığı adı yazın.
8. Parolayı yazın ve ardından parolayı doğrulamak için parolayı tekrar yazın.
9. **Kaydet** düğmesini tıklayın.
10. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [Yazıcıların Süper Düğümler Olarak Atanması](#) adımına geçin.

Yazıcıların Süper Düğümler Olarak Atanması

McAfee ePO Xerox® uzantısı, takip ettiği diğer Xerox® yazıcılarla iletişim kurmak üzere üç adede kadar Xerox® yazıcıyı süper düğüm olarak kullanır. Xerox birden fazla Xerox® yazıcıyı süper düğüm olarak atamanızı önerir. Bir süper düğüm çalışmazsa veya çevrimdışı olursa McAfee ePO diğer yazıcılarla iletişim kurmak için diğer süper düğümleri kullanabilir. DNS sunucusuna özel girişler ekleyerek yazıcıları süper düğümler olarak atayın.



Not:

- Xerox® yazıcılarınız ve McAfee ePO sununuz mutlaka aynı DNS sunucusunu kullanmalıdır.
- Aşağıdaki prosedürleri McAfee ePO sunucusunda değil, DNS sunucusunda tamamlayın.

Bir DNS girişi eklemek için şunlardan birini yapın:

DNS Girişlerinin Bir veya Daha Fazla Sayıdaki Mevcut Alan Adına Eklenmesi

Ağınızda az sayıda alan adı bulunuyorsa her bir alan adına DNS girişleri eklemek için bu yöntemi kullanın.

1. DNS sunucusunda süper düğüm olarak atamak istediğiniz her bir yazıcının alan adını bulun.
2. Her bir alan adı için, tüm süper düğümler için girişler ekleyin ve ardından bunları şu şekilde adlandırın:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3



Not: Tüm süper düğüm girişleri büyük - küçük harf duyarlıdır.

3. Ağınız birden fazla DNS sunucusu kullanıyorsa önceki adımı diğer tüm DNS sunucuları için tekrarlayın.
4. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [Cihazın McAfee ePO'da Yönetildiğinden Emin Olunması](#) adımına geçin.

DNS Girişlerinin Bir Tekli Yeni Alan Adına Eklenmesi

Ağınızda çok sayıda alan adı bulunuyorsa tek bir alan adına DNS girişleri eklemek için bu yöntemi kullanın.

1. DNS sunucunuzda **Xerox.local** adlı bir alan adı oluşturun. McAfee ePO Xerox uzantısı bu adda bir alan adı olarak gözükecektir.
2. Xerox.local için her bir süper düğüm için girişler ekleyin ve ardından bunları şu şekilde adlandırın:
 - XeroxDiscoverySuperNode1
 - XeroxDiscoverySuperNode2
 - XeroxDiscoverySuperNode3
3. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [Cihazın McAfee ePO'da Yönetildiğinden Emin Olunması](#) adımına geçin.

Cihazın McAfee ePO'da Yönetildiğinden Emin Olunması

1. McAfee ePO'da **Sistem Ağacı** ögesini tıklayın.
2. **Kaybedilenler ve Bulunanlar** ögesini tıklayın.
3. Ön Ayar altından **Bu Grup ve tüm Alt Grupları** ögesini seçin.
4. Xerox cihazınızın görüntülendiğini doğrulayın.
5. Xerox cihazınızın Yönetim Durumu altında Yönetiliyor olarak görüntülendiğini doğrulayın.
6. McAfee ePO penceresinde Menü altından **Üçüncü Taraf** ögesini seçin ve ardından **Xerox MFP** uzantısını tıklayın.
7. McAfee ePO'ya sorunsuz şekilde erişmek için **Xerox MFP** uzantı simgesini üst banner alanına sürükleyerek bırakın.
8. Güvenlik uyarılarınızı yapılandırmaya devam etmek için [McAfee ePO Proxy'nin Yapılandırılması](#) adımına geçin.

McAfee ePO Proxy'nin Yapılandırılması

Bu bölüm şunları içerir:

- McAfee ePO Proxy'nin Yapılandırılması..... 22

McAfee ePO Proxy'nin Yapılandırılması

Bir proxy kullanılıyorsa mutlaka McAfee ePO ile yapılandırılmalıdır.

1. McAfee ePO'da Menü altından **Yapılandırma** ögesini seçin.
2. **Sunucu Ayarları** ögesini seçin.
3. **Proxy Ayarları** ögesini seçin.
4. Sağ alt köşedeki **Düzenle** düğmesini tıklayın.
5. Tip altından **Proxy ayarlarını elle yapılandır** ögesini seçin.
6. Proxy sunucu ayarları altında sitenize özel ayarlara uygun olarak elle yapılandırın.
7. **Kaydet** düğmesini tıklayın.
8. ePO sunucusunu yeniden başlatın.



Not: Bu prosedürü tamamlamazsanız Xerox MFP uzantısını açtığınızda **Hata 2** mesajıyla karşılaşabilirsiniz.

4

McAfee ePO Uzantılarının Kaldırılması ve Yeniden Kurulması

Bu bölüm şunları içerir:

- [McAfee ePO Uzantılarının Kaldırılması ve Yeniden Kurulması](#) 24

McAfee ePO Uzantılarının Kaldırılması ve Yeniden Kurulması

Kurulum sırasında Solidcore uzantısının halihazırda kurulu olduğunu belirten bir mesaj görüntülenirse mevcut Solidcore uzantısını kaldırın. Kurulum tamamlandıktan sonra Xerox tarafından sağlanan yazılımı yeniden kurun ve Solidcore uzantısını güncelleyin. Bu iki adımın yürütülmesi, yazılımın daha güncel bir sürümüne yükseltilmesi için gereken altyapıyı hazırlayacaktır.

1. Mevcut yazılımı kaldırın.
2. Xerox tarafından sağlanan yazılımı kurun.
3. Tüm kurulum prosedürünü biraz önce kurduğunuz yazılım sürümünü kullanarak tamamlayın.
4. Mevcutsa daha güncel bir sürüme yükseltin.

