



Enabling Custom Services for WorkCentre 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687

Aktivering af Brugerdefinerede opgavetyper for WorkCentre
5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687

Aktivierung Benutzerdefinierter Dienste für WorkCentre
5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687

Activación de Servicios del cliente del WorkCentre
5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687

Activation des services personnalisés pour WorkCentre
5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687

WorkCentre 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687:n mukautettujen palvelujen
käyttöönotto

Abilitazione di Servizi speciali per WorkCentre
5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687

Aangepaste functies inschakelen voor WorkCentre
5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687

Aktivere Tilpassede tjenester for WorkCentre 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687

Como Serviços Personalizados para o 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687

Aktivera webbtjänster för WorkCentre 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687



Copyright © 2007 by Xerox Corporation. All rights reserved. XEROX ®, WorkCentre ® are trademarks of or licensed to Xerox Corporation in the United States and other countries.

Copyright © 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. XEROX ® , WorkCentre ® er varemærker tilhørende eller givet i licens til Xerox Corporation i USA og andre lande.

Copyright ©2007, Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. XEROX®, WorkCentre ®, und sind Marken der oder lizenziert für die Xerox Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern.

Copyright © 2007 de Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. XEROX ® WorkCentre ® son marcas comerciales o licencias de Xerox Corporation en Estados Unidos y otros países.

Copyright ©2007 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX ® WorkCentre ® sont des marques de Xerox Corporation ou des marques sous licence accordée à Xerox Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Copyright ©2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. XEROX®, WorkCentre ®, ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä tai ne on lisensoitu Xerox Corporationin käyttöön Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Copyright © 2001–2007 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. XEROX ® WorkCentre ®, sono marchi di proprietà o concessi in licenza a Xerox Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Copyright © 2001–2007 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX ® WorkCentre ®, DocuShare® zijn handelsmerken van of worden gebruikt onder licentie door Xerox Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Opphavsrett © 2007 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. XEROX ® WorkCentre ®, DocuShare®, er varemerker for eller lisensiert til Xerox Corporation i USA og andre land.

Copyright © 2001–2007 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX, WorkCentre ®, são marcas ou licenciadas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Med ensamrätt © 2001–2007 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. XEROX ® WorkCentre ® är varumärken som tillhör eller har licensierats till Xerox Corporation i USA och andra länder.

Setting up the Multifunction Device

InstallCustomServices.dlm needs to be installed on the MFD to enable Custom Services. Check configuration report for “Custom Services”. If present, then proceed to the “*Creating Certificate & Enabling SSL*” Section . dlm has been installed. DLM is located in the Presentation Services SDK and available for download from xerox.com.

➤ *To set up the Multi Function Device:*

- 1 Open a browser window and connect to the **Internet Services** on the MFD.
- 2 Click **Properties > General Setup > Machine Software > Manual Upgrade**.
- 3 In the **Manual Upgrade** section, browse to where the **InstallCustomServices.dlm** is located.
- 4 Select the file and then click the green **Install Software** button.
- 5 After the software has installed, leave the browser window open and move to the next procedure.

Creating Certificate & Enabling SSL

➤ *To create a certificate and enable SSL on the MFD:*

This procedure assumes you still have the browser window open from the previous procedure.

- 1 Select **Properties > Connectivity > HTTP**. If Secure HTTP (SSL) is enabled, then proceed to “**Enabling Custom Services.**” Section. Click the “**Configure Machine Digital Certificate**” in the **Machine Digital Certificate** area and confirm that the **Current Status** of the **Machine Digital Certificate** indicates that the machine does not have a Certificate established on the device. If a certificate is established, proceed to step 5.
- 2 Click **Create New Certificate**.
- 3 Select the **Select Self Signed Certificate** option if not already selected.
- 4 Complete the details required for the Self Signed Certificate.

Note that the **Letter Country Code** is a required field. We suggest you set the Days of Validity to the maximum of 9999.

- 5 Click **Apply**. You will need the Device Administration Password to apply the certificate.
- 6 Confirm that the **SSL Protocol** is enabled in the **Configure SSL** area. If not, then select the box and click **Apply**.
- 7 Click **OK**.
- 8 Leave the browser window open for the next procedure.

Enabling Custom Services

➤ *To enable Custom Services on the MFD:*

This procedure assumes you still have the browser window open from the previous procedure.

- 1 Click **Properties > Services > Custom Services > Custom Services**.
- 2 Confirm that the SSL is enabled. If not then please return to the previous section, “Creating Certificate & Enabling SSL” to enable SSL.
- 3 Select **Enabled** in the **Enablement** area and then click **Apply**.
- 4 The **Custom Services** button should now be present in the MFD User Interface when **All Services** is selected. If not, you may have to power off / power on the MFD.

Konfiguration af multifunktionsmaskine

InstallCustomServices.dlm skal installeres on multifunktionsmaskinen for at kunne aktivere brugerdefinerede opgavetyper. Kontroller konfigurationsrapporten for "Brugerdefinerede opgavetyper". Hvis den er tilgængelig skal du gå til afsnittet "**Oprettelse af certifikat og aktivering af SSL**". dlm er installeret. DLM findes i Presentation Services SDK og kan indlæses fra xerox.com.

► Sådan konfigureres multifunktionsmaskinen:

- 1 Åbn et browservindue, og opret forbindelse til **Internet Services** på multifunktionsmaskinen.
- 2 Klik på **Egenskaber > Generel indstilling > Maskinsoftware > Manuel opgradering**.
- 3 Gå til det sted, hvor **InstallCustomServices.dlm** er placeret i afsnittet **Manuel opgradering**.
- 4 Marker filen, og klik derefter på den grønne knap for **Installer software**.
- 5 Lad browservinduet være åbent, når softwaren er installeret, og gå til næste procedure.

Oprettelse af certifikat og aktivering af SSL

► Sådan oprettes et certifikat og aktiveres SSL på multifunktionsmaskinen:

Denne procedure forudsætter, at browservinduet fra den foregående procedure stadig er åbent.

- 1 Vælg **Egenskaber > Opkobling > HTTP**. Hvis Sikker HTTP (SSL) er aktiveret, skal du gå til afsnittet "**Aktivering af Brugerdefinerede opgavetyper**". Klik på "**Konfiguration af maskindigitalt certifikat**" i området **Maskindigitalt certifikat** og kontroller, at **Aktuel status** for **Maskindigitalt certifikat** angiver, at der ikke er oprettet et certifikat på maskinen. Gå til trin 5, hvis der allerede er oprettet et certifikat.
- 2 Klik på **Oprettelse af nyt certifikat**.
- 3 Vælg indstillingen **Selvunderskrevet certifikat**, hvis den ikke allerede er valgt.
- 4 Udfyld de oplysninger, der kræves for det selvunderskrevne certifikat.

Bemærk, at feltet **Landekode** skal udfyldes. Vi anbefaler, at du indstiller gyldighedsdage til mindst 9999.
- 5 Klik på **Anvend**. Du skal indtaste administratorkodeordet til maskinen for at kunne anvende certifikatet.
- 6 Kontroller, om **SSL-protokol** er aktiveret i området **Konfigurer SSL**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du markere feltet og klikke på **Anvend**.
- 7 Klik på **OK**.
- 8 Lad browservinduet være åbent til næste procedure.

Aktivering af Brugerdefinerede opgavetyper

➤ *Sådan aktiveres Brugerdefinerede opgavetyper på multifunktionsmaskinen:*

Denne procedure forudsætter, at browservinduet fra den foregående procedure stadig er åbent.

- 1 Klik på **Egenskaber > Opgavetyper > Brugerdefinerede opgavetyper > Brugerdefinerede opgavetyper**.
- 2 Kontroller, at SSL er aktiveret. Hvis SSL ikke er aktiveret, skal du gå tilbage til det foregående afsnit "Oprettelse af certifikat og aktivering af SSL" for at aktivere SSL.
- 3 Vælg **Aktiveret** i området **Aktivering** og klik på **Anvend**.
- 4 Knappen **Brugerdefinerede opgavetyper** bør nu vises på multifunktionsmaskinens brugergrænseflade, når der vælges **Alle opgavetyper**. Hvis ikke, skal du muligvis slukke og tænde maskinen.

Einrichtung des Multifunktionsgeräts

Zur Aktivierung der benutzerdefinierten Services muss auf dem Multifunktionsgerät die Datei **InstallCustomServices.dlm** installiert worden sein. Im Konfigurationsbericht prüfen, ob die benutzerdefinierten Services vorhanden sind. Wenn ja, beim Abschnitt **Erstellen eines Zertifikats und Aktivieren von SSL** weiterlesen. Die DLM befindet sich im Presentation Services SDK und kann von xerox.com heruntergeladen werden.

► Einrichtung des Multifunktionsgeräts:

- 1 Ein Browserfenster öffnen und über die **Internet Services** eine Verbindung zum Multifunktionsgerät herstellen.
- 2 Auf **Eigenschaften > Allgemeine Einstellungen > Gerätesoftware > Manuelle Aktualisierung** klicken.
- 3 Im Abschnitt **Manuelle Aktualisierung** die Datei **InstallCustomServices.dlm** ansteuern.
- 4 Die Datei markieren und dann auf die grüne Schaltfläche **Software installieren** klicken.
- 5 Nach der Installation der Software das Browserfenster geöffnet lassen und das nächste Verfahren ausführen.

Erstellen eines Zertifikats und Aktivieren von SSL

► Erstellen eines Zertifikats und Aktivieren von SSL auf dem Multifunktionsgerät:

Bei dieser Anleitung wird vorausgesetzt, dass das Browserfenster noch geöffnet ist.

- 1 **Eigenschaften > Anschlüsse > HTTP** auswählen. Wenn „Sicheres HTTP (SSL)“ aktiviert ist, beim Abschnitt **Aktivieren der benutzerdefinierten Services** weiterlesen. Im Bereich **Digitales Gerätezertifikat** auf **Digitales Gerätezertifikat konfigurieren** klicken und prüfen, ob laut **Aktueller Status** des **digitalen Gerätezertifikats** auf dem Gerät noch kein Zertifikat eingerichtet ist. Ist bereits ein Zertifikat eingerichtet, mit Schritt 5 fortfahren.
- 2 Auf **Neues Zertifikat erstellen** klicken.
- 3 Die Option **Automatisches Zertifikat** markieren, sofern sie noch nicht markiert ist.
- 4 Die Details zum automatischen Zertifikat eingeben.

Das Feld **Ländercode** muss ausgefüllt werden. Es wird empfohlen, die Gültigkeitsdauer auf den maximalen Wert (9999) zu setzen.
- 5 Auf **Anwenden** klicken. Zum Anwenden des Zertifikats muss das Geräteverwaltungskennwort eingegeben werden.
- 6 Prüfen, ob im Bereich **SSL konfigurieren** das **SSL-Protokoll** aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, Kästchen markieren und auf **Anwenden** klicken.
- 7 Auf **OK** klicken.
- 8 Browser für das nächste Verfahren geöffnet lassen.

Aktivieren der benutzerdefinierten Services

➤ *Aktivieren der benutzerdefinierten Services auf dem Multifunktionsgerät:*

Bei dieser Anleitung wird vorausgesetzt, dass das Browserfenster noch geöffnet ist.

- 1 Auf **Eigenschaften > Betriebsarten > Benutzerdefinierte Services > Benutzerdefinierte Services** klicken.
- 2 Prüfen, ob SSL aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, zum vorigen Abschnitt „Erstellen eines Zertifikats und Aktivieren von SSL“ zurückkehren und SSL aktivieren.
- 3 Im Bereich **Aktivierung** die Option **Ein** auswählen und dann auf **Anwenden** klicken.
- 4 Die Schaltfläche **Benutzerdefinierte Services** müsste jetzt auf der Benutzeroberfläche des Multifunktionsgeräts angezeigt werden, wenn **Alle Betriebsarten** ausgewählt wird. Ist dies nicht der Fall, muss das Multifunktionsgerät ggf. aus- und wieder eingeschaltet werden.

Configuración del dispositivo multifunción

InstallCustomServices.dlm debe estar instalado en el dispositivo multifunción para activar Servicios del cliente. Compruebe en el informe de configuración si aparece “Servicios del cliente”. Si está presente, vaya a la sección “**Creación de certificados y activación de SSL**”. DLM se ha instalado. DLM se localiza en el SDK de Presentation Services (Servicios de presentación) y está disponible para la descarga en xerox.com.

► *Para configurar el dispositivo multifunción:*

- 1 Abra una ventana del explorador/navegador y conéctese a **Servicios de Internet** en el dispositivo MFD.
- 2 Haga clic en **Propiedades > Configuración general > Software de la máquina > Actualización manual**.
- 3 En la sección **Actualización manual**, localice la carpeta donde se encuentra el archivo **InstallCustomServices.dlm**.
- 4 Seleccione el archivo y después haga clic en el botón verde **Instalar software**.
- 5 Una vez que se ha instalado el software, deje la ventana del navegador abierta y pase al siguiente procedimiento.

Creación de certificados y activación de SSL

► *Para crear un certificado y activar SSL en el MFD:*

En este procedimiento se presupone que la ventana del navegador sigue abierta desde el procedimiento anterior.

- 1 Seleccione **Propiedades > Conectividad > HTTP**. Si HTTP protegido (SSL) está activado, vaya a la sección “**Activar Servicios del cliente**”. Haga clic en “**Configurar certificado digital de la máquina**” en el área **Certificado digital de la máquina** y confirme que el **Estado actual** del **Certificado digital de la máquina** indica que la máquina no dispone de un certificado establecido en el dispositivo. Si existe un certificado, continúe en el paso 5.
- 2 Haga clic en **Crear certificado nuevo**.
- 3 Seleccione la opción **Certificado autofirmado** si no está seleccionada.
- 4 Rellene los datos necesarios para el certificado autofirmado.

Tenga en cuenta que **Código de país (2 letras)** es un campo obligatorio. Se recomienda que configure los días de validez a un máximo de 9999.
- 5 Haga clic en **Aplicar**. Necesitará la clave de administración de dispositivos para aplicar el certificado.
- 6 Compruebe que el **Protocolo SSL** está activado en el área **Configurar SSL**. Si no lo está, seleccione la casilla y haga clic en **Aplicar**.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.
- 8 Deje la ventana del navegador abierta para el siguiente procedimiento.

Activación de Servicios del cliente

➤ *Para activar Servicios del cliente en el MFD:*

En este procedimiento se presupone que la ventana del navegador sigue abierta desde el procedimiento anterior.

- 1 Haga clic en **Propiedades > Servicios > Servicios del cliente > Servicios del cliente**.
- 2 Confirme que SSL está activado. Si no lo está, vuelva a la sección anterior, "Creación de certificados y activación de SSL", para activar SSL.
- 3 Seleccione **Activado** en el área **Activación** y después haga clic en **Aplicar**.
- 4 El botón **Servicios del cliente** ya debería aparecer en la interfaz de usuario del MFD al seleccionar **Todos los servicios**. Si no aparece, puede que sea necesario apagar/encender el dispositivo MFD.

Configuration du périphérique multifonctions

InstallCustomServices.dlm doit être installé sur le périphérique multifonctions pour permettre l'activation des services personnalisés. Vérifiez sur le relevé de configuration si les services personnalisés sont présents. Si c'est le cas, passez à la section « **Création d'un certificat et activation de SSL** ». dlm a été installé. Le fichier DLM se trouve dans le kit Presentation Services SDK et peut être téléchargé depuis xerox.com.

► *Pour configurer le périphérique multifonctions :*

- 1 Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous aux **Services Internet** du périphérique.
- 2 Cliquez sur **Propriétés > Configuration générale > Logiciel machine > Mise à niveau manuelle**.
- 3 Dans la section **Mise à niveau manuelle**, recherchez le fichier **InstallCustomServices.dlm**.
- 4 Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur le bouton vert **Installer logiciel**.
- 5 Une fois le logiciel installé, laissez la fenêtre du navigateur ouverte et passez à la procédure suivante.

Création d'un certificat et activation de SSL

► *Pour créer un certificat et activer SSL sur le périphérique :*

Cette procédure tient compte du fait que la fenêtre du navigateur est restée ouverte après la dernière opération.

- 1 Sélectionnez **Propriétés > Connectivité > HTTP**. Si HTTP sécurisé (SSL) est activé, passez à la section « **Activation des services personnalisés** ». Cliquez sur « **Configurer le certificat numérique de la machine** » sous **Certificat numérique de la machine** et vérifiez que le champ **État actuel** du volet **Certificat numérique de la machine** indique qu'aucun certificat numérique n'a été établi sur cette machine. Si l'état indique qu'un certificat est établi, passez à l'étape 5.
- 2 Cliquez sur **Créer un nouveau certificat**.
- 3 Sélectionnez l'option **Certificat auto-signé** si ce n'est déjà fait.
- 4 Complétez les détails requis pour le certificat auto-signé.

Notez que le champ **Code pays de 2 lettres** est obligatoire. Nous vous recommandons de régler le nombre de jours de validité sur la valeur maximum de 9999.

- 5 Cliquez sur **Appliquer**. Pour appliquer le certificat, vous devez disposer du mot de passe d'administrateur du périphérique.
- 6 Vérifiez que la case **Protocole SSL** du volet **Configurer SSL** est cochée. Si ce n'est pas le cas, cochez la case et cliquez sur **Appliquer**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Laissez la fenêtre du navigateur ouverte pour la procédure suivante.

Activation des services personnalisés

► *Pour activer les services personnalisés sur le périphérique multifonctions :*

Cette procédure tient compte du fait que la fenêtre du navigateur est restée ouverte après la dernière opération.

- 1 Cliquez sur **Propriétés > Services > Services personnalisés > Services personnalisés**.
- 2 Vérifiez que le protocole SSL est bien activé. Si ce n'est pas le cas, revenez à la section précédente, « Création d'un certificat et activation de SSL », pour activer SSL.
- 3 Cochez la case **Activé** dans le volet **Activation**, puis cliquez sur **Appliquer**.
- 4 Lorsque l'option **Tous les services** est sélectionnée, le bouton **Services personnalisés** doit s'afficher dans l'interface utilisateur du périphérique multifonctions. Si ce n'est pas le cas, il peut être nécessaire d'éteindre puis de rallumer le périphérique.

Laitteen valmistelu

InstallCustomServices.dlm on asennettava laitteeseen mukautettujen palvelujen käyttöönottoa varten. Tarkasta, näkyykö konfigurointiraportissa "Mukautetut palvelut". Jos näkyy, siirry kohtaan "**Sertifikaatin luominen ja SSL:n käyttöönotto**". dlm-tiedosto on asennettu. DLM on Presentation Services SDK:ssa ja on ladattavissa Xeroxin verkkosivuilta osoitteesta www.xerox.com.

► Xerox-laite valmistellaan näin:

- 1 Avaa tietokoneen selainikkuna ja ota yhteys Xerox-laitteen **Internet-palveluihin**.
- 2 Napsauta **Ominaisuudet > Yleiset asetukset > Koneen ohjelmisto > Manuaalinen päivitys**.
- 3 Selaa esiin **InstallCustomServices.dlm**-tiedosto.
- 4 Valitse tiedosto ja napsauta vihreätä **Asenna ohjelmisto** -painiketta.
- 5 Asennuksen jälkeen jätä selainikkuna auki ja siirry seuraaviin ohjeisiin.

Sertifikaatin luominen ja SSL:n käyttöönotto

► Sertifikaatti luodaan ja SSL otetaan käyttöön näin:

Näissä ohjeissa edellytetään, että selainikkuna on jätetty auki edellisten toimenpiteiden jälkeen.

- 1 Valitse **Ominaisuudet > Verkko > HTTP**. Jos suojattu HTTP (SSL) on käytössä, siirry kohtaan "**Mukautettujen palvelujen käyttöönotto**". Napsauta **Koneen digitaalinen sertifikaatti** -alueella **Konfiguroi koneen digitaalinen sertifikaatti** ja vahvista sitten, että sertifikaatin **nykyinen tila** osoittaa, että koneessa ei ole sertifikaattia. Jos sertifikaatti on luotu, siirry kohtaan 5.
- 2 Napsauta **Luo uusi sertifikaatti**.
- 3 Valitse **Itsensä allekirjoittava sertifikaatti**.
- 4 Anna tarvittavat tiedot.

Huomaa, että **2-kirjaiminen maakoodi** on pakollinen kenttä. Suosittelemme kelpoisuusajan asetukseksi 9999 päivää.
- 5 Napsauta **Käytä**. Sertifikaatin käyttöä varten on annettava laitteen järjestelmänvalvojan salasana.
- 6 Tarkista **Konfiguroi SSL** -alueelta, että **SSL-protokolla** on otettu käyttöön. Jos ei ole, valitse se ja napsauta sitten **Käytä**.
- 7 Napsauta **OK**.
- 8 Jätä selainikkuna auki seuraavia toimenpiteitä varten.

Mukautettujen palvelujen käyttöönotto

➤ *Mukautetut palvelut otetaan käyttöön näin:*

Näissä ohjeissa edellytetään, että selainikkuna on jätetty auki edellisten toimenpiteiden jälkeen.

- 1 Valitse **Ominaisuudet > Palvelut > Mukautetut palvelut > Mukautetut palvelut**.
- 2 Varmista, että SSL on otettu käyttöön. Jos ei ole, palaa edellisiin ohjeisiin ja ota SSL käyttöön.
- 3 Valitse **Käyttöönotto**-alueella **Käytössä** ja napsauta sitten **Käytä**.
- 4 Xerox-laitteen näytössä tulisi nyt näkyä **Mukautetut palvelut** -näppäin, kun valitaan **Kaikki palvelut**. Jos ei näy, laitteen virta on ehkä katkaistava ja kytkettävä.

Impostazione del dispositivo multifunzione

Installare il file **InstallCustomServices.dlm** sul dispositivo multifunzione per abilitare Servizi personalizzati. Verificare che nel rapporto di configurazione sia presente “Servizi personalizzati”, quindi passare alla sezione “**Creazione di certificati e abilitazione di SSL**”. Il file DLM si trova in Presentation Services SDK ed è disponibile per il download da xerox.com.

➤ *Per impostare il dispositivo multifunzione:*

- 1 Aprire una finestra del browser e collegarsi a **Servizi Internet** sul dispositivo multifunzione.
- 2 Fare clic su **Proprietà > Impostazione generale > Software macchina > Aggiornamento manuale**.
- 3 Nella sezione **Aggiornamento manuale**, individuare il file **InstallCustomServices.dlm**.
- 4 Selezionare il file e fare clic sul pulsante verde **Installa software**.
- 5 Una volta installato il software, lasciare aperta la finestra del browser e passare alla procedura successiva.

Creazione di certificati e abilitazione di SSL

➤ *Per creare un certificato e abilitare SSL sul dispositivo multifunzione:*

In questa procedura si presuppone che la finestra del browser sia stata lasciata aperta nella procedura precedente.

- 1 Selezionare **Proprietà > Connettività > HTTP**. Se HTTP protetto (SSL) è abilitato, passare alla sezione “**Abilitazione dei servizi personalizzati**”. Fare clic su “**Configura certificato digitale del sistema**” nell'area **Certificato digitale del sistema** e verificare che nel campo **Stato corrente di Certificato digitale del sistema** sia specificato che la macchina non dispone di un certificato definito su questo dispositivo. Se è stato definito un certificato, passare al punto 5.
- 2 Fare clic su **Crea nuovo certificato**.
- 3 Selezionare l'opzione **Certificato autofirmato** se non è già selezionata.
- 4 Completare i dettagli richiesti per Certificato autofirmato.

Si noti che **Codice paese** è un campo obbligatorio. Si consiglia di impostare il numero giorni di validità sul valore massimo di 9999.

- 5 Fare clic su **Applica**. Per applicare il certificato è necessaria la password di amministrazione del dispositivo.
- 6 Verificare che **Protocollo SSL** sia abilitato nell'area **Configura SSL**. Se non è abilitato, selezionare la casella e fare clic su **Applica**.
- 7 Fare clic su **OK**.
- 8 Lasciare la finestra del browser aperta per la procedura successiva.

Abilitazione dei servizi personalizzati

➤ *Per abilitare i servizi personalizzati sul dispositivo multifunzione:*

In questa procedura si presuppone che la finestra del browser sia stata lasciata aperta nella procedura precedente.

- 1 Selezionare **Proprietà > Servizi > Servizi personalizzati > Servizi personalizzati**.
- 2 Verificare che SSL sia abilitato. Se non è abilitato, tornare alla sezione precedente, "Creazione di certificati e abilitazione di SSL", e abilitarlo.
- 3 Selezionare **Abilitato** nell'area **Abilitazione** e fare clic su **Applica**.
- 4 Il pulsante **Servizi speciali** dovrebbe ora essere presente nell'interfaccia utente del dispositivo multifunzione quando **Tutti i servizi** è selezionato. In caso contrario, potrebbe essere necessario spegnere e riaccendere il dispositivo multifunzione.

Het multifunctionele apparaat instellen

InstallCustomServices.dlm moet worden geïnstalleerd op het multifunctionele apparaat om Aangepaste functies te kunnen inschakelen. Zoek in het configuratieoverzicht naar “Aangepaste functies”. Als dit item wordt vermeld, ga dan verder met het gedeelte “**Certificaat maken en SSL inschakelen**”. dlm is geïnstalleerd. DLM bevindt zich in de Presentation Services SDK en kan worden gedownload vanaf xerox.com.

► *Zo stelt u het multifunctionele apparaat in:*

- 1 Open een browservenster en maak een verbinding met **Internetdiensten** op het multifunctionele apparaat .
- 2 Klik op **Eigenschappen > Algemene instellingen > Apparaatsoftware > Handmatige upgrade**.
- 3 Blader in het gedeelte **Handmatige upgrade** naar de locatie waar **InstallCustomServices.dlm** zich bevindt.
- 4 Selecteer het bestand en klik op de groene toets **Software installeren**.
- 5 Als de software is geïnstalleerd, laat u het browservenster open en gaat u door met de volgende procedure.

Certificaat maken en SSL inschakelen

► *Zo maakt u op het multifunctionele apparaat een certificaat en schakelt u SSL in:*

Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat het browservenster van de vorige procedure nog open is.

- 1 Selecteer **Eigenschappen > Connectiviteit > HTTP**. Ga indien Beveiligd HTTP (SSL) is ingeschakeld verder met het gedeelte “**Aangepaste functies inschakelen**”. Klik op “**Digitaal certificaat apparaat configureren**” in het vak **Digitaal certificaat apparaat** en bevestig dat de **Huidige status** van het **Digitaal certificaat apparaat** aangeeft dat er zich nog geen certificaat op het apparaat bevindt. Als er zich al een certificaat op het apparaat bevindt, gaat u door met stap 5.
- 2 Klik op **Certificaat maken**.
- 3 Selecteer de optie **Zelf-ondertekend certificaat**, als deze optie nog niet is geselecteerd.
- 4 Vul de benodigde gegevens voor het zelfondertekende certificaat in.

Invoer in het veld **Landencode van 2 letters** is verplicht. We raden u aan Geldigheidsdagen in te stellen op de maximumwaarde 9999.
- 5 Klik op **Toepassen**. U hebt de toegangscode van de systeembeheerder nodig om het certificaat toe te passen.
- 6 Controleer of het **SSL-protocol** is ingeschakeld in het gebied **SSL configureren**. Als dat niet het geval is, selecteert u de optie en klikt u op **Toepassen**.
- 7 Klik op **OK**.
- 8 Laat het browservenster open voor de volgende procedure.

Aangepaste functies inschakelen

➤ *Zo schakelt u Aangepaste functies op het multifunctionele apparaat in:*

Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat het browservenster van de vorige procedure nog open is.

- 1 Klik op **Eigenschappen > Functies > Aangepaste functies > Aangepaste functies**.
- 2 Controleer of SSL is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, keert u terug naar het vorige gedeelte "Een certificaat maken en SSL inschakelen" om SSL in te schakelen.
- 3 Selecteer **Ingeschakeld** in het gedeelte **Inschakelen** en klik op **Toepassen**.
- 4 De toets **Aangepaste functies** moet nu op de gebruikersinterface van het multifunctionele apparaat verschijnen wanneer **Alle functies** wordt geselecteerd. Als dat niet het geval is, moet u wellicht eerst het multifunctionele apparaat uit- en vervolgens weer inschakelen.

Konfigurere maskinen

InstallCustomServices.dlm må installeres på maskinen for at Tilpassede tjenester skal bli aktivert. Kontroller konfigurasjonsrapporten for Tilpassede tjenester. Hvis den finnes, går du til avsnittet "**Opprette et sertifikat og aktivere SSL**". DLM-filen er installert. Du finner DLM-filen i Presentation Services SDK, og du kan laste den ned fra xerox.com.



Slik konfigurerer du maskinen:

- 1 Åpne et nettleservindu, og kople deg til **Internett-tjenester** på maskinen.
- 2 Klikk på **Egenskaper > Generelt oppsett > Maskinens programvare > Manuell oppgradering..**
- 3 Bla til plasseringen til **InstallCustomServices.dlm** under **Manuell oppgradering**.
- 4 Velg filen, og klikk deretter på den grønne **Installer programvare**-knappen.
- 5 La nettleservinduet være åpent når du har installert programvaren, og gå til neste fremgangsmåte.

Opprette et sertifikat og aktivere SSL



Slik kan du opprette et sertifikat og aktivere SSL på maskinen:

I denne fremgangsmåten antas det at du fortsatt har nettleservinduet åpent fra forrige fremgangsmåte.

- 1 Velg **Egenskaper > Tilkopling > HTTP**. Hvis Sikret HTTP (SSL) er aktivert, går du til avsnittet "**Aktivere Tilpassede tjenester..**". Klikk "**Konfigurer digitalt sertifikat for maskin**" i området **Digitalt sertifikat for maskin**, og bekreft at **Gjeldende status** for **Digitalt sertifikat for maskin** angir at det ikke er et sertifikat på maskinen. Hvis et sertifikat er opprettet, går du til trinn 5.
- 2 Klikk på **Opprett nytt sertifikat**.
- 3 Velg alternativet **Selvsignert sertifikat** hvis det ikke allerede er valgt.
- 4 Fullfør detaljene som kreves for det selvsignerte sertifikatet.

Merk at feltet **Landsnummer på to bokstaver** må fylles inn. Vi anbefaler at du angir maksimumsverdien, som er 9999, for Gyldig antall dager.
- 5 Klikk på **Bruk**. Du trenger passordet for maskinadministrasjon for at sertifikatet skal tre i kraft.
- 6 Bekreft at **SSL-protokollen** er aktivert under **Konfigurer SSL**. Hvis dette ikke er tilfelle, merker du av for dette alternativet og klikker på **Bruk**.
- 7 Klikk på **OK**.
- 8 La nettleservinduet være åpent for neste fremgangsmåte.

Aktivere Tilpassede tjenester

➤ *Slik aktiverer du Tilpassede tjenester på maskinen:*

I denne fremgangsmåten antas det at du fortsatt har nettleservinduet åpent fra forrige fremgangsmåte.

- 1 Klikk på **Egenskaper > Tjenester > Tilpassede tjenester > Tilpassede tjenester**.
- 2 Kontroller at SSL er aktivert. Hvis dette ikke er tilfelle, går du tilbake til forrige avsnitt, Opprette et sertifikat og aktivere SSL, for å aktivere SSL.
- 3 Velg **Aktivert** under **Aktivering**, og klikk deretter på **Bruk**.
- 4 Knappen **Tilpassede tjenester** skal nå vises i brukergrensesnittet på maskinen når du velger **Alle tjenester**. Hvis ikke kan det hende at du må slå maskinen av og på.

Configurar o Dispositivo Multifuncional

InstallCustomServices.dlm precisa ser instalado no MFD para ativar Serviços Personalizados. Verifique o relatório de configuração para “Serviços Personalizados”. Se presente, prossiga para a seção “**Criar Certificado e Ativar SSL**”. O arquivo dlm tem que ser instalado. O arquivo DLM está localizado no SDK de Serviços de Apresentação (Presentation Services SDK) e está disponível para download em xerox.com.

➤ *Para configurar o Dispositivo Multifuncional:*

- 1 Abra a janela do navegador e conecte nos **Serviços de Internet** no MFD.
- 2 Clique em **Propriedades > Configuração Geral > Software de Máquina > Atualização Manual**.
- 3 Na seção **Atualização Manual**, navegue até onde o arquivo **InstallCustomServices.dlm** está localizado.
- 4 Selecione o arquivo e clique no botão verde **Instalar Software**.
- 5 Depois de instalar o software, deixe a janela do navegador aberta e vá para a etapa seguinte.

Criar Certificado e Ativar SSL

➤ *Para criar um certificado e ativar o SSL no MFD:*

Este procedimento considera que você deixou a janela do navegador aberta na etapa anterior.

- 1 Selecione **Propriedades > Conectividade > HTTP**. Se HTTP Protegido (SSL) estiver ativado, prossiga para a seção “**Ativar Serviços Personalizados**”. Clique em “**Configurar Certificado Digital da Máquina**” na área **Certificado Digital da Máquina** e confirme se o **Status Atual** do **Certificado Digital da Máquina** indica que a mesma não tem um Certificado estabelecido no dispositivo. Se um certificado estiver estabelecido, vá para a etapa 5.
- 2 Clique em **Criar Certificado Novo**.
- 3 Selecione a opção **Selecionar Certificado Auto Assinado**, se não estiver selecionada.
- 4 Preencha os detalhes solicitados para o Certificado Auto Assinado.

Observe que **Código do País por Letra** é um campo obrigatório. É aconselhável definir os Dias de Validade para o máximo de 9999.
- 5 Clique em **Aplicar**. Você precisará da Senha de Administração do Dispositivo para aplicar o certificado.
- 6 Verifique se o **Protocolo SSL** está ativado na área **Configurar SSL**. Se não, selecione a caixa e clique em **Aplicar**.
- 7 Clique em **OK**.
- 8 Deixe a janela do navegador aberta para a próxima etapa.

Ativar Serviços Personalizados

➤ *Para ativar os Serviços Personalizados no MFD:*

Este procedimento considera que você deixou a janela do navegador aberta na etapa anterior.

- 1 Clique em **Propriedades > Serviços > Serviços Personalizados > Serviços Personalizados**.
- 2 Verifique se SSL está ativado. Caso contrário, volte à seção anterior, "Criar Certificado e Ativar SSL" para ativá-la.
- 3 Selecione **Ativado** na área **Ativação** e clique em **Aplicar**.
- 4 O botão **Serviços Personalizados** deve aparecer na Interface do Usuário do MFD quando **Todos os Serviços** for selecionado. Se não aparecer, desligue e ligue o MFD.

Ställa in flerfunktionsenheten

InstallCustomServices.dlm måste installeras på flerfunktionsenheten för att aktivera Egna tjänster. Kontrollera konfigurationsrapporten efter "Egna tjänster". Om den finns fortsätter du till avsnittet "**Skapa certifikat och aktivera SSL**". dlm har installerats. DLM finns i Presentation Services SDK som finns att hämta på xerox.com.

➤ *Så här ställer du in flerfunktionsenheten:*

- 1 Öppna ett webbläsarfönster och anslut till **Internettjänster** på flerfunktionsenheten.
- 2 Klicka på **Egenskaper > Allmän inställning > Programvara till maskinen > Manuell uppgradering**.
- 3 I avsnittet **Manuell uppgradering** bläddrar du till platsen där **InstallCustomServices.dlm** finns.
- 4 Välj filen och klicka sedan på den gröna knappen **Installera programvara**.
- 5 När programmet har installerats lämnar du webbläsarens fönster öppet och fortsätter med nästa procedur.

Skapa certifikat och aktivera SSL

➤ *Så här skapar du ett certifikat och aktiverar SSL på flerfunktionsenheten:*

I denna procedur antas att du fortfarande har webbläsarens fönster öppet från den föregående proceduren.

- 1 Välj **Egenskaper > Anslutning > HTTP**. Om Secure HTTP (SSL) har aktiverats fortsätter du till avsnittet "**Aktivera Egna tjänster**". Klicka på "**Konfigurera maskinens digitala certifikat**" i området **Maskinens digitala certifikat** och bekräfta att **Aktuell status** i **Maskinens digitala certifikat** visar att maskinen inte har ett certifikat upprättat på enheten. Om ett certifikat har upprättats går du till steg 5.
- 2 Klicka på **Skapa nytt certifikat**.
- 3 Välj alternativet **Egenundertecknat certifikat** om det inte redan har valts.
- 4 Fyll i informationen som behövs för det egenundertecknade certifikatet.

Observera att **2-siffrig landskod** är ett obligatoriskt fält. Vi föreslår att du ställer in dagars giltighet till det högsta, 9999.
- 5 Klicka på **Verkställ**. Du måste ha administrationslösenord till enheten för att använda certifikatet.
- 6 Bekräfta att **SSL-protokollet** har aktiverats i området **Konfigurera SSL**. Om det inte har det markerar du rutan och klickar på **Verkställ**.
- 7 Klicka på **OK**.
- 8 Lämna webbläsarens fönster öppet för nästa procedur.

Aktivera Egna tjänster

➤ *Så här aktiverar du Egna tjänster på flerfunktionsenheten:*

I denna procedur antas att du fortfarande har webbläsarens fönster öppet från den föregående proceduren.

- 1 Klicka på **Egenskaper > Tjänster > Egna tjänster > Egna tjänster**.
- 2 Kontrollera att SSL har aktiverats. Om det inte har det återgår du till föregående avsnitt "Skapa certifikat och aktivera SSL" för att aktivera SSL.
- 3 Välj **Aktiverad** i området **Aktivering** och klicka sedan på **Verkställ**.
- 4 Knappen **Egna tjänster** ska nu visas i flerfunktionsenhetens gränssnitt när **Alla tjänster** väljs. Om det inte gör det kan du behöva stänga av och starta om flerfunktionsenheten.